



## ● CARACTERISTICAS

- Central con micro-procesador de dos líneas loop hasta 4 líneas
- Posibilidad de manejo para 128 direcciones
- Punto de autoaprendizaje y asignación de dirección lógica del punto
- Memoria para 1,000 eventos
- Memoria no volátil
- 480 zonas programables
- Posibilidad de monitorear el nivel de ruido a nivel de comunicación
- 5 controles de salida
- En cumplimiento con EN54/2-4

## ● ACCESORIOS

Manual de Usuario  
Guía de Montaje



## ● ESPECIFICACIONES

| Artículo                     | FAP544  |
|------------------------------|---|
| Configuración Básica         | 2 líneas loop (clase A) o 4 líneas abiertas (clase B)                           |
| Registro de Eventos          | 1,000 eventos   |
| Contraseña                   | ON / OFF  |
| Contraseñas Programables     | 10 contraseñas programables en 3 niveles  |
| Zonas Programables           | 480   |
| USB                          | 1 para conexión a PC  |
| Salida de Unidad de Control  | 5 (alarma 1, alarma 2, falla, programable - principales fallas / exclusiones -) |
| Buzzer                       | Interno   |
| Umbral de Alarma Programable | Por zona, por punto individual  |
| Alimentación                 | 230 VAC   |
| Consumo de Corriente         | 2A @ 24 VDC max.  |
| Batería                      | Límite de carga y checador de carga   |
| Caja de Batería              | 2 de 12VDC  |
| Inmunidad de Ruido           | Hasta 30Vm  |
| Dimensiones                  | 490 x 350 x 145 mm  |



**Oficina central CDMX**  
Becerra No. 70 Col. Tacubaya  
Cp:11870, CDMX, México.  
Tel. 52 55 5611 - 8558



**Oficina regional norte México**  
Av. Eugenio Garza Sada 2100  
Col. Roma 64700 Monterrey, N.L.  
Tel. 81 8335-9208



**Oficina regional pacifico sur Perú**  
Av. Jorge Basadre 255, piso 6  
oficina 603 San Isidro, Lima Perú  
Tel. +51 1 7192079



contacto@drsecurity.net



www.drsecurity.net